



**Özel EKOL HASTANESİ**  
**ELEKTRİK İLE ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI**



**ÇALIŞANIN;**

Adı Soyadı

Görevi

1. Her türlü elektrik arızalar, bakım, ekleme, değiştirme ve montaj işleri cins ve hacmine göre yetkili elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
2. Arızalar veya aksaklıklar derhal elektrikçiye bildirilmelidir.
3. Elektrikle çalışan tüm makinalara gövde koruma topraklaması yapılmalıdır.
4. Elektrik panolarının zemini yalıtkan malzeme (lastik yada kauçuk) ile kaplanacak, panoların önüne erişilmeyi zorlaştırıcı malzeme istif edilmemelidir.
5. Elektrik akımı tehlikelidir. 25 Volt AC ve 60 Volt DC gerilimin üstü gerilimler ölümcül kazalara neden olabilir. Bu nedenle elektrik işlerinde son derece dikkatli olunmalıdır.
6. Gerilimin olup olmadığı periyodik olarak kontrol edilmeli, sistemin toprak hattına bağlı olduğu tespit edilmelidir.
7. Enerji altında bulunan birbirine bağlı sistemlerde çalışma yapılırken, bu sistemlerden birinden diğerine kontrolsüz akım geçmesi engellenmelidir.
8. Alınması gereken tüm tedbirler alındıktan sonra sistemde elektrik olmadığı tekrar kontrol edilmeli, çalışma başlatılmalı, çalışma sırasında yalnızca test edilmiş güvenli el aletleri ve cihazlarla çalışılmalıdır.
9. Elektrik tesisi veya cihazlarında çalışmaya başlamadan önce el aletlerinin kalibrasyonu yaptırılmalı ve ölçü aletiyle gerilimin değeri ölçülmelidir.
10. Gerilim kontrol etmek için asla seri lamba veya el kullanılmamalıdır.
11. Bakım onarım veya tamir yapılan makinenin şalteri mutlaka kilitlenmeli ve üzerine "Arıza Var" levhası asılmalıdır.
12. Çalışma yapılacak elektrik dağıtım panosunun önüne akım geçirmez paspas konularak çalışma yapılmalıdır.
13. Çalışma alanı içerisinde yağlı ve ıslak çalışma göz önüne alınarak tüm prizler ve çekilen seyyar kablolar kontrol edilmelidir.
14. Arızalı fiş, priz ve izolasyonu bozulmuş kablolar derhal değiştirilmelidir.
15. Yeni bir makine veya cihaz bağlandıktan sonra elektrik topraklama hattı bağlanmalıdır.
16. Şalterlerin kapatılması ve kilitletmesinin yanı sıra mümkün olan yerlerde sigortalar da sökülmelidir.
17. Tesadüfen şalterlerin açılmasına, ters gerilim veya indüksiyon akımlarına karşı sistemin topraklanması sağlanmalıdır.
18. İşletme şartları sebebiyle özel bir durum olarak gerilim altında çalışılması gerekiyorsa çalışan kişiler bu iş için yetkilendirilmiş, özel eğitim almış olmalıdır.
19. Standartlara uygun test edilmiş koruma eldiveni ve izoleli el aletleri kullanılmalıdır.
20. Çalışma anında yardımcı kişinin acil durumlarda enerjiyi kesebilecek şekilde eğitilmiş olması sağlanmalıdır.
21. Çalışmaya başlamadan önce koruma elemanları ve el aletleri göz ile kontrol edilmeli, arızalar ve uygunsuzluklar derhal ilgili amire bildirilmelidir.
22. Elektrik bakım elemanlarının tornavida, pense gibi malzemeleri ceplerinde taşımaları tehlikelidir. Merdiven ile çalışılması gereken yerlerde çalışma yapılırken, el aleti ve malzemelerin düşmemesi için tedbir alınmalıdır.
23. Uzatma kabloları, sıyrıklar ve ezikler konusunda sık sık kontrol edilmelidir.
24. Fiş-priz sistemi ile elektrik alınacak ise kesinlikle çıplak tel ile elektrik alınmamalıdır.
25. Bir prizden çok sayıda besleme yapılmamalıdır.
26. Elektrik kabloları su ve mekanik etkilerden korunmalıdır.

İşyeri tarafından tutanak halinde hazırlanan ve aşağıda maddeleri belirtilen "ELEKTRİK İLE ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI"nı okudum. Tutanakta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim.

İŞYERİ YETKİLİSİ	ÇALIŞAN	TARİH
KAŞE - İMZA	İMZA	
		..... / ..... / 2019

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
TY.TL.07	03.04.2019	00	-	1 / 2